

SWIT®

7寸 3000nit超高亮 HDR 影视级监视器

HDR LUT, 聚焦/曝光辅助, 单摇杆操控

CM-S75C 4K HDMI

CM-S75F 3GSDI + 4K HDMI



7

7" 3000nit 超高亮LCD屏

全高清1920x1200分辨率, 3000nit超高亮背光, 阳光直射可视。1200:1对比度, 1677万色, 水平/垂直160°宽视角。

4K

4K-HDMI & 3GSDI

CM-S75C支持4K-HDMI 1.4输入、环出

CM-S75F支持4K-HDMI 1.4 及 3G-SDI输入、环出



CM-S75F背面接口


CM-S75C背面接口



单摇杆五向快速操控

所有操控可方便快捷地用一个单五向摇杆实现:

- ↑ 向上: 快速进入图像放大模式
- ↓ 向下: 快速调节背光亮度
- ↓ 向下长按: 删除当前场景
- ← 左/右: 切换预设场景
- ← 向左长按: 打开菜单
- 向右长按: 添加预设场景
- 按下: 在当前场景下进入功能定义、确认设置



HDR/SDR LUTs 及 User LUTs

内置HLG、PQ3000、PQ10000 HDR LUT表, 以及30款摄影机log转标准Rec709的LUT表, 支持S-log2/3, V-log, C-log1/2/3, Log-C, J-log1, RedLog, BMD, FujiFilm, GoPro, DJI等log转换。用户LUT表可通过SD卡上载, 支持17^3、33^3、65^3 cube格式, 可同时存储16个用户LUT表。



NP-F电池供电, 选配V口扣板

监视器提供嵌入式NP-F DV电池卡槽, 并支持选配V口电池扣板, 使用V口电池供电。DC接口支持11-17V电压输入。



自定义场景切换

跟传统多按键监视器不同, CM-S75F/CM-S75C采用预设场景快速切换的操控方式, 支持多达8个自定义场景, 每个场景可任意添加8个功能的快捷方式。

配置好场景后, 可以用五向摇杆左右快速切换场景, 直接调用各场景中预设的功能图形, 无需复杂的按键菜单操作。





超级伪彩色辅助曝光

针对SONY/松下/佳能/ARRI/RED/BMD等各家摄像机log曲线计算出过曝/欠曝/18度灰/肤色档位, 用伪彩色标注在视频画面上, 在拍摄过程中可以很直观地看到准确曝光的区域, 特别是人脸是否准确曝光。支持以下摄像机曲线:


SONY LC709A	SONY S-Log2
SONY LC709	SONY S-CLog3
Panasonic V709	Panasonic V-Log
BMD	Canon C-Log2
BMD 4K	Canon C-Log3
ARRI REC709	ARRI Log-C
RED RG3	RED LOGFILM
RED RG4	RED RL3G10



原始画面
肉眼很难判断是否准确曝光



超级伪彩色模式
准确曝光参考: 大部分显示绿色、脸部显示粉色



全功能视频辅助分析图形



波形图/矢量图/直方图



红/绿/蓝 三色辅助聚焦



过曝斑马纹带阈值调节



2路音柱显示



包装配件

标准包装配件



监视器主机



1/4" 及冷靴两用球头



D-tap DC线



AC适配器


豪华套装配件



监视器主机



AC适配器



V字扣板



1/4" 及冷靴两用
万向怪手



遮光罩



D-tap DC线



手提工具箱

